

EPIC® DATA HS RJ45F 10G

Montagehinweis / Mounting information



LAPP GROUP

mm 0 5 15 50 70

1 Abisolierlänge / Stripping length

S/FTP min. 40 mm U/FTP min. 40 mm

Geflechtschirm auf ca. 10-15 mm kürzen und nach hinten legen / cut off braided shield to approx. 10-15 mm and fold it backwards

Beiladendraht gewickelt / Drain wire wrapped

2 T568A Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2

3 T568B Adernpaare vorsortieren

Kabelseite 1 / cable end 1

Kabelseite 2 / cable end 2

4 S/FTP und U/FTP

T568A

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G schräg abschneiden / cut wires W-BR/BR and W-G/G under an angle

T568B

5 Geflechtschirm gleichmäßig auf ca. 6 mm um den Kabelmantel drehen / wrap braided shield evenly around cable jacket to approx. 6 mm

T568A

Adernpaar W-BR/BR und W-G/G in die untere Ebene der Adernvorsortierung einführen / insert pair W-BR/BR and W-G/G into lower level of wire presorting

6 Adernpaar W-BL/BL und W-O/O in die obere Ebene der Adernvorsortierung legen / insert pair W-BL/BL and W-O/O into upper level of wire presorting

Bügel zur Zugentlastung einrasten / apply bracket for strain relief until snap-in

Adern mittels Seitenschneider bündig abschneiden, max. 0,5 mm überstehend / cut wires using cutting pliers, wires protrude max. 0,5 mm

7 Zangenschlüssel/Plier Wrench 1 3/8"

oder/oder

Parallel Presswerkzeug / Parallel Press tool

Schieber für Schirmkontakt betätigen / press down slide for screen contact

8

click

9

mit Schraubendreher entriegeln / unlock with a screwdriver

10 Anschluss Connection		Anwendung Application					
Farbcode Colour code		PROFINET	RJ45 PIN Nr./No.	10BT/100BT	1 Gigabit/10 Gigabit Ethernet	Token Ring ISDN/S0	Upo/TEL
A	B	T568					
W - G	W - O	YE	1	•			
G	O	OG	2	•	•		
W - O	W - G	WH	3	•	•		
BL	BL	-	4	•		•	•
W - BL	W - BL	-	5	•	•		•
O	G	BU	6	•			
W - BR	W - BR	-	7	•			
BR	BR	-	8	•			

D B050301.0355 22.03.2012 © by Lapp Group